



Znak	Kód	Pomůcka	Znak	Kód	Pomůcka
A	.-	akát	N	..	národ
B	---	blýskavice	O	---	ó náš pán
C	..-	cílovníci	P	---	papírníci
D	--	dálava	Q	---	kvílí orkán
E	.	erb	R	..-	rarášek
F	...	Filipíny	S	...	sekera
G	--	Grónská zem	T	-	tón
H	hrachovina	U	...	učený
Ch	----	chléb nám dává	V	---	vyučení
I	..	Ivan	W	..-	wagón klad
J	---	jasmín bílý	X	---	Xénokratés
K	--	krákorá	Y	---	ý se ztrácí
L	..-	lupineček	Z	---	známá žena
M	--	mává			

čárka		0
	Ch	0
	O	9
	Ö	8
	Q	
	Z	7
	Y	
	C	
	X	
	D	B
	B	6
	J	1
	P	
	Ä	
	R	L
	U	2
	F	
	V	3
	H	4
		5

1	2	3	Přehled DTMF příkazů pro systém EchoLink
QZ	ABC	DEF	(číslo) - připojení ke stanici na internetu, na základě jeho čísla
4	5	6	C + volací znak + # - připojení ke stanici na internetu na základě volací značky
GHI	JKL	MNO	00 - náhodně vybere z dostupných uzlů jakéhokoli typu a pokusí se připojit
7	8	9	01 - zvolí náhodně linku nebo převaděč ze všech dostupných a pokusí se k němu připojit
PRS	TUV	WXY	02 - zvolí náhodný dostupný konferenční server a pokusí se k němu připojit
[Menu] = A	[Up] = B		03 - zvolí náhodného samostatného uživatele a pokusí se k němu připojit
[Down] = C	[Exit] = D		06 + číslo - zjistí podle čísla uzlu volací značku a stav připojení stanice

07 + volací znak + # - zjistí podle volacího znaku číslo uzlu a stav připojení stanice
08 - oznamuje značku každé připojené stanice
09 - znovu připojí stanici, která se naposledy odpojila
 * - přehraje krátkou informativní zprávu
 *# - odpojí stanici, která je právě připojena

Dálkové ovládání DTMF převaděče HIP 2000
 ##1 - vyšle identifikaci převaděče
 ##2 - vyšle čas
 ##3 - vyšle okamžitou a maximální teplotu uvnitř převaděče
 ##4 - vyšle relativní sílu signálu stanice 0-9
 ##8 - vyšle počet resetu převaděče od posledního nulování
 ##9 - vyšle verzi firmware

S - síla	
1	signál na hranici slyšitelnosti
2	velmi slabý signál
3	slabý signál
4	přijatelný signál
5	téměř dobrý signál
6	dobry signál
7	středně silný signál
8	silný signál
9	mimořádně silný signál

T - tón	
1	mimořádně hrubý sycivý tón
2	hrubý tón střídavého proudu
3	tón střídavého proudu slabě zaznívajícím
4	tón střídavého proudu se zánějem
5	tón zánějem se silnou modulací střídavým proudem
6	tón zánějem s modulací střídavého proudu
7	skoro čistý tón se slabou střídavou složkou
8	čistý tón s nepatrným nádechem střídavé složky
9	zcela čistý tón

R - čitelnost	
1	zcela nečitelné
2	občas čitelné
3	s obtížemi čitelné
4	čitelné
5	dokonalé čitelné

Písmeno	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Česká	Adam	Božena	Cyril	David	Emil	František	Gustav	Helena	Ivan	Josef	Karel	Ludvík	Marie	Norbert	Otakar	Petr	Quido	Rudolf	Svatopluk	Tomáš	Urban	Václav	Dvojitě V	Xaver	Ypsilon	Zuzana
NATO	Alfa	Bravo	Charlie	Delta	Echo	Foxtrot	Golf	Hotel	India	Juliett	Kilo	Lima	Mike	November	Oscar	Papa	Quebec	Romeo	Sierra	Tango	Uniform	Victor	Whiskey	X-ray	Yankee	Zulu

Písmeno	Á	Č	Ď	Ě	É	Í	Ľ	Ň	Ó	Ř	Š	Ť	Ů	Ú	Ý	Ž
Česká	A s čárkou (dlouhé A)	Čeněk	Ďáblíce	E s háčkem	E s čárkou (dlouhé E)	I s čárkou (dlouhé měkké I)	Ľubochňa	Nina	O s čárkou (dlouhé O)	Řehoř	Šimon	Těšnov	U s kroužkem	U s čárkou	Y s čárkou (dlouhé tvrdé Y)	Žofie